



innex Connect Pro+

Perfeito. Simples. Sem fio.
Reinvente sua forma de apresentar.



Compartilhamento
de tela em 4K



Streaming de
câmera FHD



Plug & Play



Controle
Touchback



Compartilham
ento de vários
dispositivos



Compartilhame
nto simultâneo



Segurança
de Dados

Renove e modernize sua tela

Aprimore sua exibição com integração de câmera, controle touchback e compartilhamento de tela versátil a partir de laptops, tablets ou smartphones usando o botão Connect Pro, software Connect Pro ou métodos nativos como AirPlay, Miracast e Chromecast.



Aumenta a eficiência das reuniões

O Innex ConnectPro+ é um sistema de videoconferência sem fio plug-and-play. Com um clique, conecte seu laptop sem fio à tela, câmera e áudio da sala — sem cabos e sem complicações.



Múltiplas formas de transmissão sem fio

Compartilhe sua tela instantaneamente com o botão Connect Pro ou use opções de transmissão nativas como AirPlay, Miracast e Chromecast.



Duas formas de transmitir a câmera sem fio

Conecte sua câmera e clique no botão Connect Pro ou inicie o software Connect Pro para começar a transmissão.



Controle Touchback

Conecte a tela touch ao receptor Connect Pro via cabo USB A-B. Uma vez conectado, qualquer interação na tela touch será aplicada simultaneamente ao seu laptop.

Compartilhamento de múltiplas telas

Transforme qualquer ambiente em um centro de reuniões com videoconferência sem fio e transmissão multietapa para uma experiência aprimorada.

Software Connect Pro Reuniões polidos e tranquilos

O software Connect Pro permite transmissão sem fio de tela, áudio e funcionalidade BYOM, com modos de compartilhamento flexíveis. Ideal para implantação corporativa em larga escala, oferecendo interface intuitiva e gerenciamento simplificado.



A solução definitiva para BYOM sem fio

O Innex Connect Pro+ suporta BYOM, permitindo que os usuários realizem reuniões em suas plataformas preferidas diretamente de seus laptops. Basta conectar seu dispositivo para uma integração perfeita com a câmera de videoconferência, o áudio e o controle touchback.



Compatível com qualquer plataforma de reunião



Compartilhamento seguro e confiável



Design mais inteligente, melhor experiência



Plug and Play

Basta conectar o botão Connect Pro ao seu laptop para compartilhar sua tela instantaneamente com um clique.



Libere suas portas

O botão ConnectPro inclui uma porta USB-C integrada que permite o fornecimento de energia para seu laptop sem ocupar a porta do dispositivo.

Transforme seu monitor em um hub de reuniões

O Innex Connect Pro+ transforma qualquer tela touch em uma solução completa para reuniões, com conexões HDMI e USB simplificadas para câmeras, controle touchback e periféricos. Compacto, potente e de instalação fácil.



Suporte a dispositivos periféricos



Ambiente de reunião organizado

Ao contrário das configurações tradicionais com cabeamento complexo e confuso, o Innex Connect Pro+ simplifica as reuniões com uma única conexão USB, eliminando a desordem de cabos.



Innex Connect Pro+



Tradicionais

innex Connect Pro+ ESPECIFICAÇÕES

Modelo		Connect Pro+
Distância de transmissão		10m
Opções de compartilhamento de tela		Botão Connect Pro, Airplay, Miracast, Chromecast, Software Connect Pro
Resolução de compartilhamento de tela	Botão Connect Pro	3840x2160 @30Hz; 1920x1080 @60Hz
	Airplay	Até 1920x1080 @60Hz (depende das condições da rede)
	Miracast	1920x1080 @30Hz
	Chromecast	Até 1920x1080 @30Hz (depende das condições da rede)
	Software Connect Pro	Até 3840x2160 @30Hz (depende das condições da rede)
Resolução da câmera BYOM	Botão Connect Pro	1920x1080, 1280x720
	Software Connect Pro	Até 1920x1080 (depende das condições da rede)
Requisitos do sistema	Botão Connect Pro	Windows 11 ou posterior (Intel Core), MacOS versão mais recente recomendada
	Airplay	iOS / Mac Os versão mais recente recomendada
	Chromecast	Compatível com Google Cast; compatível com Chromecast integrado Sistemas operacionais e aplicativos compatíveis: Android 7.0 ou superior, iOS 14.0 ou superior, Windows 10 ou superior, macOS 11 ou superior, Versão mais recente do ChromeOS, versão mais recente do navegador Chrome
	Miracast	Windows 11 ou superior (com GPU e drivers compatíveis com Miracast), Android 4.2 ou superior (depende do dispositivo)
	Software Connect Pro	Windows 11 ou superior CPU: Intel Core i5 ou superior
	Latência de rede	< 10 ms
Rede	Requisito do botão Connect Pro	Canais suportados por Wi-Fi 2,4 GHz (1-13), 5 GHz (36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64, 149, 153, 157, 161, 165)
	Segurança	Compatível com autenticação WPA2-PSK e criptografia AES de 128 bits
	Wi-Fi	2,4 GHz/5 GHz, IEEE 802.11 a/b/g/n/ac
Receptor	Portas de E/S	USB-A 2.0 x3 USB-C (para emparelhamento) x1 Saída HDMI x1 Entrada CC x1
		12 V 1,5 A
	Alimentação	
Botão	Portas de E/S	USB-C (macho) x1 USB-C (fêmea) x1 (para passagem de energia: PD3.0)
		5V 500mA
	Requisitos da interface USB de energia	USB-C com suporte para modo DP Alt
Temperatura de armazenamento		-10 °C (14°F) - 60 °C (140°F)
Temperatura de operação		0 °C (32°F) - 40 °C (104°F)
Umidade de armazenamento		≤80%
Umidade de operação		≤80%
Conteúdo da embalagem		Receptor Connect Pro+, 2 botões Connect Pro, adaptador de energia de 3 m, conjunto de plugues para vários países, kit de montagem em parede, organizador de cabos x2, guia de início rápido, cartão de garantia, documento de segurança.